

Создание RAID-МАССИВОВ с помощью MDADM

Утилита mdadm может использоваться для создания и управления массивами на основе RAID. Она обеспечивает гибкость управления и создания логических устройств хранения, которые имеют более высокие характеристики производительности или избыточности.

Сброс существующих RAID-устройств

Просмотреть активные массивы можно в файле /proc/mdstat, введя:

```
cat /proc/mdstat
```

```
alisa@ms:~$ cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1] [raid0] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md0 : active raid0 sdb[1] sda[0]
      3906764800 blocks super 1.2 512k chunks

unused devices: <none>
alisa@ms:~$
```

Размонтируйте массив из файловой системы:

```
sudo umount /dev/md0
```

```
alisa@ms:~$ sudo umount /dev/md0
alisa@ms:~$
```

Затем остановите и удалите массив:

```
sudo mdadm --stop /dev/md0
sudo mdadm --remove /dev/md0
```

С помощью следующей команды можно определить устройства, которые были использованы для построения массива:

```
lsblk -o NAME,SIZE,FSTYPE,TYPE,MOUNTPOINT
```

```
alisa@ms:~$ lsblk -o NAME,SIZE,FSTYPE,TYPE,MOUNTPOINT
NAME          SIZE FSTYPE      TYPE MOUNTPOINT
loop0        63.9M squashfs    loop /snap/core20/2264
loop1        91.8M squashfs    loop /snap/lxd/24061
loop2        38.7M squashfs    loop /snap/snapd/21465
sda           1.8T linux_raid_member disk
sdb           1.8T linux_raid_member disk
sdc           931.5G ext4       disk
sdd           931.5G           disk
sde           931.5G ext4       disk
nvme0n1      119.2G          disk
├─nvme0n1p1    1M             part
├─nvme0n1p2    1.5G ext4      part /boot
└─nvme0n1p3   117.7G LVM2_member part
  └─ubuntu--vg-ubuntu--lv  58.9G ext4      lvm  /
alisa@ms:~$
```

Обнаружив устройства, используемые для создания массива, обнулите их суперблок, чтобы удалить метаданные RAID и вернуть их в нормальное состояние:

```
sudo mdadm --zero-superblock /dev/sda
sudo mdadm --zero-superblock /dev/sdb
```

Last update: 2024/05/10 software:linux_server:raid_linux_server https://repo.wwoss.ru/doku.php?id=software:linux_server:raid_linux_server&rev=1715330212 11:36

Вы должны удалить любые постоянные ссылки на массив. Отредактируйте файл /etc/fstab и закомментируйте или удалите ссылку на ваш массив:

```
sudo nano /etc/fstab
```

```
GNU nano 6.2                               /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv during curtin installation
/dev/disk/by-id/dm-uuid-LVM-3KDTdGXKnzH5AKC2T9FCdo8tvghbNrraU5M2dpzeqFlX3iDxTq6aqigDXb1hs8xT / ext4 defaults 0 1
# /boot was on /dev/nvme0n1p2 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/9dc69ab6-e896-4008-b6ae-d3472976bd98 /boot ext4 defaults 0 1
/swap.img      none    swap    sw      0      0

/dev/md0 /mnt/md0 ext4 defaults,nofail,discard 0 0
```

Также нужно удалить или закомментировать определение массива в файле /etc/mdadm/mdadm.conf.

```
sudo nano /etc/mdadm/mdadm.conf
```

```
GNU nano 6.2                               /etc/mdadm/mdadm.conf
# mdadm.conf
#
# !NB! Run update-initramfs -u after updating this file.
# !NB! This will ensure that initramfs has an uptodate copy.
#
# Please refer to mdadm.conf(5) for information about this file.
#
#
# by default (built-in), scan all partitions (/proc/partitions) and all
# containers for MD superblocks. alternatively, specify devices to scan, using
# wildcards if desired.
#DEVICE partitions containers

# automatically tag new arrays as belonging to the local system
HOMEHOST <system>

# instruct the monitoring daemon where to send mail alerts
MAILADDR root

# definitions of existing MD arrays

# This configuration was auto-generated on Wed, 15 Sep 2021 20:21:00 +0000 by mkconf

ARRAY /dev/md0 metadata=1.2 name=ms:0 UUID=d3193c34:571fb506:2a9ce260:ae9a7bfd
```

Наконец, обновите initramfs, чтобы процесс загрузки не пытался вывести недоступный массив в Интернет.

```
sudo update-initramfs -u
```

На этом этапе устройства хранения готовы к повторному использованию: вы можете настроить их отдельно или как компоненты нового массива.

```
alisa@ms:~$ sudo update-initramfs -u
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.9.0-060900rc3-generic
W: Possible missing firmware /lib/firmware/ast_dp501_fw.bin for module ast
alisa@ms:~$
```

Создание массива RAID 0

RAID-массив нулевого уровня разбивает данные на куски и распределяет их по доступным дискам. Это означает, что каждый диск содержит часть данных, а при извлечении информации массив ссылается на несколько дисков.

Требования: минимум 2 устройства хранения данных. Главное преимущество: производительность. Следует иметь в виду: сбой одного устройства уничтожит все данные в массиве. Убедитесь, что у вас есть рабочие резервные копии. Определение устройств массива Для начала нужно определить идентификаторы для неформатированных дисков, которые вы будете использовать:

```
lsblk -o NAME,SIZE,FSTYPE,TYPE,MOUNTPOINT
```

```
alisa@ms:~$ lsblk -o NAME,SIZE,FSTYPE,TYPE,MOUNTPOINT
NAME          SIZE FSTYPE      TYPE MOUNTPOINT
loop0         63.9M squashfs  loop /snap/core20/2264
loop1         91.8M squashfs  loop /snap/1xd/24061
loop2         38.7M squashfs  loop /snap/snapd/21465
sda           1.8T ext4       disk
sdb           1.8T ext4       disk
sdc           931.5G ext4      disk
sdd           931.5G          disk
sde           931.5G ext4      disk
nvme0n1      119.2G          disk
├─nvme0nlp1    1M            part
├─nvme0nlp2    1.5G ext4     part /boot
└─nvme0nlp3   117.7G LVM2_member part
  └─ubuntu--vg-ubuntu--lv  58.9G ext4      lvm  /
alisa@ms:~$
```

Создание массива

Чтобы создать массив RAID нулевого уровня из этих компонентов (диски sda 1.8Tb и sdb 1.8Tb), передайте их команде mdadm -create. Вам нужно указать имя устройства, которое вы хотите создать (например, /dev/md0), уровень RAID и количество устройств:

```
sudo mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=0 --raid-devices=2 /dev/sda
/dev/sdb
```

```
alisa@ms:~$ sudo mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=0 --raid-devices=2 /dev/sda /dev/sdb
mdadm: chunk size defaults to 512K
mdadm: /dev/sda appears to contain an ext2fs file system
      size=1953514584K  mtime=Thu Jan  1 00:00:00 1970
mdadm: /dev/sdb appears to contain an ext2fs file system
      size=1953514584K  mtime=Thu Jan  1 00:00:00 1970
Continue creating array? [y/n] y
```

Чтобы убедиться, что массив RAID был успешно создан, проверьте файл /proc/mdstat:

```
cat /proc/mdstat
```

```
alisa@ms:~$ cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1] [raid0] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md0 : active raid0 sdb[1] sda[0]
      3906764800 blocks super 1.2 512k chunks

unused devices: <none>
alisa@ms:~$
```

В выделенной строке указано, что с помощью устройств /dev/sda и /dev/sdb было создано

устройство /dev/md0 в конфигурации RAID 0.

Создание и монтирование файловой системы

Затем создайте в массиве файловую систему:

```
sudo mkfs.ext4 -F /dev/md0
```

```
alisa@ms:~$ sudo mkfs.ext4 -F /dev/md0
mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
/dev/md0 contains a ext4 file system
        last mounted on Thu May  9 22:04:01 2024
Creating filesystem with 976691200 4k blocks and 244178944 inodes
Filesystem UUID: 9eb78526-ffee-4556-ad94-5bf5dfcbbb4c
Superblock backups stored on blocks:
        32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
        4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872, 71663616, 78675968,
        102400000, 214990848, 512000000, 550731776, 644972544

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (262144 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

Создайте точку монтирования:

```
sudo mkdir -p /mnt/md0
```

```
alisa@ms:~$ sudo mkdir -p /mnt/md0
alisa@ms:~$
```

А теперь смонтируйте файловую систему:

```
sudo mount /dev/md0 /mnt/md0
```

```
alisa@ms:~$ sudo mount /dev/md0 /mnt/md0
alisa@ms:~$
```

Убедитесь, что новое пространство доступно:

```
df -h -x devtmpfs -x tmpfs
```

```
alisa@ms:~$ df -h -x devtmpfs -x tmpfs
Filesystem           Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv  58G   55G    0 100% /
/dev/nvme0nlp2        1.5G  370M 1014M  27% /boot
/dev/md0              3.6T   28K  3.4T   1% /mnt/md0
alisa@ms:~$
```

Сохранение топологии массива

Чтобы убедиться, что при загрузке сервера массив загружается автоматически, нужно отредактировать файл /etc/mdadm/mdadm.conf. Вы можете автоматически сканировать активный массив и добавить данные в файл:

```
sudo mdadm --detail --scan | sudo tee -a /etc/mdadm/mdadm.conf
```

```
alisa@ms:~$ sudo mdadm --detail --scan | sudo tee -a /etc/mdadm/mdadm.conf
ARRAY /dev/md0 metadata=1.2 name=ms:0 UUID=d3193c34:571fb506:2a9ce260:ae9a7bfd
alisa@ms:~$
```

После этого вы можете обновить initramfs или исходную файловую систему RAM, чтобы массив был доступен во время загрузки:

```
sudo update-initramfs -u
```

```
alisa@ms:~$ sudo update-initramfs -u
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.9.0-060900rc3-generic
W: Possible missing firmware /lib/firmware/ast_dp501_fw.bin for module ast
alisa@ms:~$
```

Добавьте новые параметры монтирования файловой системы в файл /etc/fstab для поддержки автоматического монтирования при загрузке:

```
echo '/dev/md0 /mnt/md0 ext4 defaults,nofail,discard 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab
```

```
alisa@ms:~$ echo '/dev/md0 /mnt/md0 ext4 defaults,nofail,discard 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab
/dev/md0 /mnt/md0 ext4 defaults,nofail,discard 0 0
alisa@ms:~$
```

Теперь массив RAID 0 будет автоматически смонтирован при загрузке системы.

Создание массива RAID 1

Массивы RAID 1 реализуются путем зеркалирования данных по всем доступным дискам. Каждый диск в массиве RAID 1 получает полную копию данных, обеспечивая избыточность в случае сбоя устройства.

- Требования: минимум 2 устройства хранения данных.
- Главное преимущество: избыточность данных.
- Следует иметь в виду: поскольку массив сохраняет две копии данных, вы сможете использовать только половину дискового пространства

Определение устройств массива

Для начала нужно определить идентификаторы дисков, которые вы будете использовать:

```
lsblk -o NAME,SIZE,FSTYPE,TYPE,MOUNTPOINT
```

```
alisa@ms:~$ lsblk -o NAME,SIZE,FSTYPE,TYPE,MOUNTPOINT
NAME          SIZE FSTYPE   TYPE MOUNTPOINT
loop0        63.9M squashfs  loop  /snap/core20/2264
loop1        91.8M squashfs  loop  /snap/1xd/24061
loop2        38.7M squashfs  loop  /snap/snapd/21465
sda          1.8T ext4     disk
sdb          1.8T ext4     disk
sdc          931.5G ext4    disk
sdd          931.5G ext4    disk
sde          931.5G ext4    disk
nvme0n1     119.2G       disk
└─nvme0n1p1      1M        part
└─nvme0n1p2      1.5G      ext4    part /boot
└─nvme0n1p3    117.7G  LVM2_member part
  └─ubuntu--vg-ubuntu--lv  58.9G  ext4    lvm  /
alisa@ms:~$
```

Создание массива

Чтобы создать массив RAID 1 из компонентов

- sda 1.8T ext4 disk
- sdb 1.8T ext4 disk

передайте их команде mdadm -create. Вам нужно указать имя устройства, которое вы хотите создать (например, /dev/md0), уровень RAID и количество устройств:

```
sudo mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sda /dev/sdb
```

Если используемые вами компонентные устройства не являются разделами с включенным флагом boot, вероятно, вы увидите следующее предупреждение. Можно просто ввести y и продолжить.

```
alisa@ms:~$ sudo mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sda /dev/sdb
mdadm: /dev/sda appears to contain an ext2fs file system
      size=1953514584K mtime=Thu Jan  1 00:00:00 1970
mdadm: Note: this array has metadata at the start and
      may not be suitable as a boot device. If you plan to
      store '/boot' on this device please ensure that
      your boot-loader understands md/v1.x metadata, or use
      --metadata=0.90
mdadm: /dev/sdb appears to contain an ext2fs file system
      size=1953514584K mtime=Thu Jan  1 00:00:00 1970
mdadm: size set to 1953382464K
mdadm: automatically enabling write-intent bitmap on large array
Continue creating array?
Continue creating array? (y/n) y
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md0 started.
alisa@ms:~$
```

Инструмент mdadm начнет зеркаливать диски. Это может занять некоторое время, но в течение этого времени массив можно использовать. Вы можете отслеживать ход зеркаливания, проверяя файл /proc/mdstat:

```
cat /proc/mdstat
```

```
alisa@ms:~$ cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1] [raid0] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md0 : active raid1 sdb[1] sda[0]
      1953382464 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
      [>.....]      resync =  0.9% (18918016/1953382464) finish=223.6min speed=144144K/sec
      bitmap: 15/15 pages [60KB], 65536KB chunk

unused devices: <none>
alisa@ms:~$
```

В первой выделенной строке указано, что с помощью устройств /dev/sda и /dev/sdb было создано устройство /dev/md0 в конфигурации RAID 1. Вторая выделенная строка показывает прогресс зеркаливания.

Создание и монтирование файловой системы

Создайте в массиве файловую систему:

```
sudo mkfs.ext4 -F /dev/md0
```

```
alisa@ms:~$ sudo mkfs.ext4 -F /dev/md0
mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
/dev/md0 contains a ext4 file system
    last mounted on Fri May 10 07:48:36 2024
Creating filesystem with 488345616 4k blocks and 122093568 inodes
Filesystem UUID: 88798506-2304-4c3b-a8db-882607737b75
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
    4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872, 71663616, 78675968,
    102400000, 214990848

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (262144 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

alisa@ms:~$
```

Создайте точку монтирования:

```
sudo mkdir -p /mnt/md0
```

А затем смонтируйте файловую систему:

```
sudo mount /dev/md0 /mnt/md0
```

```
alisa@ms:~$ sudo mkdir -p /mnt/md0
alisa@ms:~$ sudo mount /dev/md0 /mnt/md0
alisa@ms:~$
```

Убедитесь, что новое пространство доступно:

```
sudo mount /dev/md0 /mnt/md0
```

```
alisa@ms:~$ df -h -x devtmpfs -x tmpfs
Filesystem           Size   Used  Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv  58G   55G     0 100% /
/dev/nvme0nlp2        1.5G  370M 1014M  27% /boot
/dev/md0              1.8T   28K  1.7T   1% /mnt/md0
alisa@ms:~$
```

Сохранение топологии массива

Чтобы убедиться, что при загрузке сервера массив загружается автоматически, нужно отредактировать файл /etc/mdadm/mdadm.conf. Вы можете автоматически сканировать активный массив и добавить данные в файл:

```
sudo mdadm --detail --scan | sudo tee -a /etc/mdadm/mdadm.conf
```

```
alisa@ms:~$ sudo mdadm --detail --scan | sudo tee -a /etc/mdadm/mdadm.conf
ARRAY /dev/md0 metadata=1.2 name=ms:0 UUID=5cb0e04f:5a848ac9:bcbd6504:9c60835c
alisa@ms:~$
```

После этого вы можете обновить initramfs, чтобы массив был доступен во время загрузки:

```
sudo update-initramfs -u
```

```
alisa@ms:~$ sudo update-initramfs -u
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.9.0-060900rc3-generic
W: Possible missing firmware /lib/firmware/ast_dp501_fw.bin for module ast
alisa@ms:~$
```

Добавьте новые параметры монтирования файловой системы в файл /etc/fstab для поддержки автоматического монтирования при загрузке:

```
echo '/dev/md0 /mnt/md0 ext4 defaults,nofail,discard 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab
```

```
alisa@ms:~$ echo '/dev/md0 /mnt/md0 ext4 defaults,nofail,discard 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab
/dev/md0 /mnt/md0 ext4 defaults,nofail,discard 0 0
alisa@ms:~$
```

Теперь массив RAID 1 будет автоматически смонтирован при загрузке системы.

Создание массива RAID 5

Массив RAID 5 реализуется путем чередования данных по доступным устройствам. Один компонент каждой полосы – это вычисленный блок четности. Если устройство выходит из строя, блок четности и остальные блоки могут использоваться для вычисления недостающих данных. Каждое устройство имеет сбалансированную информацию четности.

- Требования: минимум 3 устройства хранения данных.
- Главное преимущество: избыточность данных с большей мощностью.
- Следует иметь в виду: RAID 5 может иметь очень низкую производительность при ухудшении состояния. Пока распределяется информация о четности, для контроля четности будет использоваться емкость одного диска.

Определение устройств массива

From:
<https://repo.wwoss.ru/> - worldwide open-source software



Permanent link:
https://repo.wwoss.ru/doku.php?id=software:linux_server:raid_linux_server&rev=1715330212

Last update: 2024/05/10 11:36